

Fiche technique: 87061.FMI.67
EDIZIOdue colore
Petite combinaison Non lumineux

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87061.FMI.67



E-NR: 755 141 040

EAN: 7611386809700

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Profondeur 40 mm - FMI - gris foncé - IP20 - 88 x 88 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
sans halogène:	Oui
courant assigné:	10 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	commutateur de série
type de prise:	norme suisse type 13
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	10 A

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Avec cadre de recouvrement - FMI - gris foncé	920-87061.FMI.67 378 482 040
	Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé	920-87061.F.67 378 472 040

Fiche technique: 87061.FMI.67


Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.67
 Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 040
 - gris foncé

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Petite combinaison - Non lumineux - Avec	87061.BSM
interrupteur à poussoir double et prise type 13 -	655 241 000
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes ...	



Set de recouvrement - Pour petite combinaison	920-87061.FMI.67
type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Avec	378 482 040
cadre de recouvrement - FMI - gris foncé	