

## EDIZIOdue colore Kleinkombination Unbeleuchtet



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87061.FX.54.35

**E-NR:** 609 051 010

**EAN:** 7611386657295

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit  
Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A,  
250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last  
max: 100 W - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für  
Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -  
Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz                  |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                       |
| <b>Bemessungsstrom:</b>             | 10 A                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen:</b>       | 1                        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast              |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                     |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff               |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube |
| <b>Ausführung des Schalters:</b>    | Serienschalter           |
| <b>Ausführung der Steckdose:</b>    | Schweizer Norm Typ 13    |
| <b>Montagerichtung:</b>             | horizontal               |
| <b>Mit Beleuchtung:</b>             | Nein                     |
| <b>Nennstrom Steckdose:</b>         | 10 A                     |

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit  
2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F -  
crema

920-87061.F.35  
378 472 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -  
Für 1 Apparat - FX.54 - crema

985.FX.54.35  
283 901 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit  
Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 -  
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen  
- ...

87061.BSE

655 541 000



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit  
2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F -  
crema

920-87061.F.35

378 472 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010