

Datenblatt: 87061.FX.54.K.61

# **EDIZIOdue** colore

## Kleinkombination Unbeleuchtet





Feller-NR: 87061.FX.54.K.61

E-NR: 609 251 000 7611386838496 EAN:

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Mit Shutter - Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - weiss - IP20 -74 x 74 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Serienschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

### Zubehör:

#### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

378 473 000



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87061.F.K.61 2 Druckknöpfen - Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -985.FX.54.61 Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000



Datenblatt: 87061.FX.54.K.61

11	V-1
	1
	- 1

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61 283 905 000

## Zerlegung:



Feller-Nr / E-NR Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -283 915 000 FX.54



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87061.BSE Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 -655 541 000 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61

283 905 000



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87061.F.K.61 2 Druckknöpfen - Mit Shutter - Ohne 378 473 000 Abdeckrahmen - F - weiss