

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Piccola combinazione Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A



**Feller-NR:** 87061.GX.54.A.K.35

**E-NR:** 216 531 010

**EAN:** 7613175472195

EDIZIO.liv - Piccola combinazione - Non illuminato -  
 Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V  
 AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED  
 max: 100 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L -  
 Con otturatore - Per schema 3+3 togliere il  
 collegamento standard - Sistema de fissaggio  
 SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A - crema - IP20 -  
 74 x 74 mm

<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>numero di prese:</b>	1
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>tipo di interruttore:</b>	interruttore seriale
<b>tipo di presa:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>con illuminazione:</b>	No
<b>corrente nominale presa:</b>	10 A

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -  
 crema

901.GX.54.A.35  
 283 200 010



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per piccola  
 combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Con  
 otturatore - Senza telaio di copertura - ...

920-87061.G.A.K.35  
 388 411 010

**Scheda dati: 87061.GX.54.A.K.35**


EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio  
 per apparecchi GX - Per 1 apparecchio -  
 Sistema de fissagio SNAPFIX®

985.GX.54.EA.35

283 203 010

**Scomposizione:**


**Name / Kategorie**  
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio  
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -  
 Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...

**Feller-Nr / E-NR**

912.X.54.EA

283 000 110



Piccola combinazione - Non illuminato - Con  
 interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V  
 AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...

87061.BAE

216 006 790



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per piccola  
 combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Con  
 otturatore - Senza telaio di copertura - ...

920-87061.G.A.K.35

388 411 010



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -  
 crema

901.GX.54.A.35

283 200 010