

Scheda dati: 87061.POMI.61
Standard
Piccola combinazione Non illuminato

colore:
 nero

 bianco

Esecuzione:
 POMI

Feller-NR: 87061.POMI.61

E-NR: 655 271 000

EAN: 7613175124780

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Profondità 40 mm - POMI - bianco - IP20 - 86 x 86 mm



| | |
|---|------------------------|
| tensione nominale: | 250 V |
| modo di montaggio: | incastrato |
| senza alogeni: | Sì |
| corrente nominale: | 10 A |
| numero di prese: | 1 |
| qualità del materiale: | Duroplast |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| materiale: | materiale sintetico |
| tipo di fissaggio: | fissaggio con vite |
| tipo di interruttore: | interruttore seriale |
| tipo di presa: | norma svizzera tipo 13 |
| direzione di montaggio: | orizzontale |
| con illuminazione: | No |
| corrente nominale presa: | 10 A |

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - POMI - incolore

920-87061.POMI.61
377 836 000

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|----------------------------------|
|  | Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innest... | 87061.BSM 655 241 000 |
|  | Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - POMI - incolore | 920-87061.POMI.61 377 836 000 |