

**Fiche technique: 87061.Q.60**
**STANDARDdue**
**Petite combinaison Non lumineux**

**couleur:**

- noir
- blanc

**Assortiment:**

- Q
- QMI
- QX.54

**Feller-NR:** 87061.Q.60  
**E-NR:** 755 006 150  
**EAN:** 7613175277509

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Profondeur 39 mm - Q - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>courant assigné:</b>	10 A
<b>nombre de prises:</b>	1
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>type de commutateur:</b>	commutateur de série
<b>type de prise:</b>	norme suisse type 13
<b>sens de montage:</b>	horizontal
<b>avec éclairage:</b>	Non
<b>courant nominal prise:</b>	10 A

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes ...

**Feller-Nr / E-NR**

87061.BSE  
 655 541 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-87061.Q.A.60  
recouvrement - Pour petite combinaison type 13 388 410 150  
- Avec 2 boutons-poussoir - Sans plaque de  
recouvremen...