

## STANDARDdue

### Kleinkombination Unbeleuchtet



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 87061.Q.60  
**E-NR:** 755 006 150  
**EAN:** 7613175277509

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit  
 Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A,  
 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last  
 max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm  
 - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3  
 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - Einbautiefe 39 mm -  
 Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Bemessungsstrom:</b>	10 A
<b>Anzahl der Steckdosen:</b>	1
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Ausführung des Schalters:</b>	Serienschalter
<b>Ausführung der Steckdose:</b>	Schweizer Norm Typ 13
<b>Montagerichtung:</b>	horizontal
<b>Mit Beleuchtung:</b>	Nein
<b>Nennstrom Steckdose:</b>	10 A

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87061.Q.A.60  
 Kleinkombination Typ 13 - Mit 2 Druckknöpfen - 388 410 150  
 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87061.QMI.A.60  
 Kleinkombination Typ 13 - Mit 2 Druckknöpfen - 388 412 150  
 Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für ...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit	87061.BSE
Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen	655 541 000

- ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-87061.Q.A.60
Kleinkombination Typ 13 - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für...	388 410 150