

Scheda dati: 87061.Q.61

## STANDARDdue

Piccola combinazione Non illuminato



**colore:**


 nero

 bianco

**Esecuzione:**

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 87061.Q.61

**E-NR:** 755 006 100

**EAN:** 7613175277516

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Profondità 39 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>numero di prese:</b>	1
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>tipo di interruttore:</b>	interruttore seriale
<b>tipo di presa:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>con illuminazione:</b>	No
<b>corrente nominale presa:</b>	10 A

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...

87061.BSE  
655 541 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87061.Q.A.61  
Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2            388 410 100  
pulsanti - Senza placca di copertura - Disco f...