

Datenblatt: 87061.Q.61

STANDARDdue

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 87061.Q.61 **E-NR**: 755 006 100 **EAN**: 7613175277516

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A,
250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last
max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm
- Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3
Pol-/ Schemaverbinder entfernen - Einbautiefe 39 mm Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

| Nennspannung: | 250 V |
|------------------------------|--------------------------|
| Montageart: | Unterputz |
| Halogenfrei: | Ja |
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Anzahl der Steckdosen: | 1 |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Ausführung des Schalters: | Serienschalter |
| Ausführung der Steckdose: | Schweizer Norm Typ 13 |
| Montagerichtung: | horizontal |
| Mit Beleuchtung: | Nein |
| Nennstrom Steckdose: | 10 A |

Zubehör:



Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 2 Druckknöpfen - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für ...

920-87061.QMI.A.61

388 412 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87061.Q.A.61 Kleinkombination Typ 13 - Mit 2 Druckknöpfen - 388 410 100 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für...



Datenblatt: 87061.Q.61

Zerlegung:


Name / Kategorie

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 -10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen

Feller-Nr / E-NR

87061.BSE 655 541 000





Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für...

