

Scheda dati: 87061.QX.54.60

STANDARDdue

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 87061.QX.54.60

E-NR: 755 001 150

EAN: 7613175278391

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 58 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogenî:	Si
corrente nominale:	10 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con viti
tipo di interruttore:	interruttore seriale
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza placca di copertura - Disco f...	920-87061.Q.A.60 388 410 150

Scheda dati: 87061.QX.54.60**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...	87061.BSE 655 541 000
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente...)	901-160.QX.54.60 283 011 250