

STANDARDdue

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 87061.QX.54.60

E-NR: 755 001 150

EAN: 7613175278391

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Aufputz |
| Halogenfrei: | Ja |
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Anzahl der Steckdosen: | 1 |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Ausführung des Schalters: | Serienschalter |
| Ausführung der Steckdose: | Schweizer Norm Typ 13 |
| Montagerichtung: | horizontal |
| Mit Beleuchtung: | Nein |
| Nennstrom Steckdose: | 10 A |

Zubehör:




Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für...

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|---------------------------------|
|  | Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |
|  | Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - ... | 87061.BSE 655 541 000 |
|  | Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - schwarz | 901-160.QX.54.60 283 011 250 |