

Datenblatt: 87061.QX.54.61

STANDARDdue

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:
schwarz weiss

Bauart:

Q

QMI

Feller-NR: 87061.QX.54.61 **E-NR**: 755 001 100 **EAN**: 7613175278407

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A,
250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last
max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm
- Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3
Pol-/ Schemaverbinder entfernen - Anbauhöhe 58 mm QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

| Nennspannung: | 250 V |
|------------------------------|--------------------------|
| Montageart: | Aufputz |
| Halogenfrei: | Ja |
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Anzahl der Steckdosen: | 1 |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Ausführung des Schalters: | Serienschalter |
| Ausführung der Steckdose: | Schweizer Norm Typ 13 |
| Montagerichtung: | horizontal |
| Mit Beleuchtung: | Nein |
| Nennstrom Steckdose: | 10 A |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für...

920-87061.Q.A.61 388 410 100



Datenblatt: 87061.QX.54.61

Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 -10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen

87061.BSE 655 541 000

- ..



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) weiss 901-160.QX.54.61 283 011 200