

EDIZIOdue colore


Kleinkombination Unbeleuchtet

**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau
Bauart:
 F

 FMI

 FX.54
Feller-NR: 87063.AR.FX.54.65**E-NR:** 609 054 030**EAN:** 7611386811635

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Schliesser-Öffner - 1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung: 250 V**Montageart:** Aufputz**Halogenfrei:** Ja**Bemessungsstrom:** 10 A**Anzahl der Steckdosen:** 1**Werkstoffgüte:** Thermoplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube**Ausführung des Schalters:** sonstige**Ausführung der Steckdose:** Schweizer Norm Typ 13**Montagerichtung:** horizontal**Mit Beleuchtung:** Nein**Nennstrom Steckdose:** 10 A**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.F.65
 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne 378 461 030
 Abdeckrahmen - F - hellgrau



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.65
 Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau 283 901 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit

87063.AR.BSE

Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V

655 746 000

AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Schliesse...



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit

920-87060.F.65

1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne

378 461 030

Abdeckrahmen - F - hellgrau



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030