

## EDIZIOdue colore

### Piccola combinazione Non illuminato



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87063.AR.FX.54.67

**E-NR:** 609 054 040

**EAN:** 7611386811642

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 250 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | apparente               |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                      |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 10 A                    |
| <b>numero di prese:</b>                     | 1                       |
| <b>qualità del materiale:</b>               | materiale termoplastico |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                    |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico     |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio con vite      |
| <b>tipo di interruttore:</b>                | altri                   |
| <b>tipo di presa:</b>                       | norma svizzera tipo 13  |
| <b>direzione di montaggio:</b>              | orizzontale             |
| <b>con illuminazione:</b>                   | No                      |
| <b>corrente nominale presa:</b>             | 10 A                    |

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-87060.F.67  
378 461 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro

985.FX.54.67  
283 901 040

**Scheda dati: 87063.AR.FX.54.67**


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67  
283 905 040

**Scomposizione:**


| <b>Name / Kategorie</b>                                                | <b>Feller-Nr / E-NR</b>  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 | 912.FX.54<br>283 915 000 |



Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chius...

87063.AR.BSE  
655 746 000



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-87060.F.67  
378 461 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67  
283 905 040