

## STANDARDdue

### Kleinkombination Unbeleuchtet



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 87063.AR.Q.61

**E-NR:** 755 166 100

**EAN:** 7613175279862

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Schliesser-Öffner - 1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Einbautiefe 39 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Bemessungsstrom:</b>	10 A
<b>Anzahl der Steckdosen:</b>	1
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Ausführung des Schalters:</b>	Wechselschalter
<b>Ausführung der Steckdose:</b>	Schweizer Norm Typ 13
<b>Montagerichtung:</b>	horizontal
<b>Mit Beleuchtung:</b>	Nein
<b>Nennstrom Steckdose:</b>	10 A

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheib...

920-87060.Q.A.61  
388 398 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe...

920-87060.QMI.A.61  
388 404 100

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit  
Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V 655 746 000  
AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -  
Schliesse...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87060.Q.A.61  
Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf,  
unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte -  
Frontscheib...