

STANDARDdue

Kleinkombination Unbeleuchtet

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54
Feller-NR: 87063.AR.Q.61**E-NR:** 755 166 100**EAN:** 7613175279862

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Schliesser-Öffner - 1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Einbautiefe 39 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Halogenfrei: | Ja |
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Anzahl der Steckdosen: | 1 |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Ausführung des Schalters: | Wechselschalter |
| Ausführung der Steckdose: | Schweizer Norm Typ 13 |
| Montagerichtung: | horizontal |
| Mit Beleuchtung: | Nein |
| Nennstrom Steckdose: | 10 A |

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe...



920-87060.QMI.A.61
388 404 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe...

920-87060.Q.A.61
388 398 100

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|-------------------------|
|  | Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit | 87063.AR.BSE |
| | Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V | 655 746 000 |
| | AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - | |
| | Schliesse... | |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für | 920-87060.Q.A.61 |
| | Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, | 388 398 100 |
| | unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - | |
| | Frontscheib... | |