

## STANDARDdue

### Petite combinaison Non lumineux


**couleur:**
 noir

 blanc

**Assortiment:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 87063.AR.Q.61

**E-NR:** 755 166 100

**EAN:** 7613175279862

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Fermeture-ouverture - 1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Profondeur 39 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>courant assigné:</b>	10 A
<b>nombre de prises:</b>	1
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>type de commutateur:</b>	interrupteur va et vient
<b>type de prise:</b>	norme suisse type 13
<b>sens de montage:</b>	horizontal
<b>avec éclairage:</b>	Non
<b>courant nominal prise:</b>	10 A

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables ...

**Feller-Nr / E-NR**

87063.AR.BSE  
655 746 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-87060.Q.A.61  
recouvrement - Pour petite combinaison type 13 388 398 100  
- Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans  
plaque d...