

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux


couleur:

- | | | | | | |
|---|-------|---|------------|---|------------|
|  | crema |  | coffee |  | noir |
|  | blanc |  | gris clair |  | gris foncé |

Assortiment:

- | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|-------|
|  | F |  | FMI |  | FX.54 |
|---|---|---|-----|---|-------|

Feller-NR: 87063.AR63.FX.54.35

E-NR: 609 056 010

EAN: 7611386657417

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir, interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture + inverseur - 3/1 L - Hauteur 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: interrupteur va et vient

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



- | | |
|--|-------------------------------|
| Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - crema | 920-87061.F.35
378 472 010 |
|--|-------------------------------|



- | | |
|---|-----------------------------|
| Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - crema | 985.FX.54.35
283 901 010 |
|---|-----------------------------|

Fiche technique: 87063.AR63.FX.54.35


Capot pour appareils FX - FX.54 - crema
901.FX.54.35
283 905 010

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec
contact à poussoir, interrupteur à poussoir et
prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - ...
87063.AR63.BSE
655 743 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema
901.FX.54.35
283 905 010



Set de recouvrement - Pour petite combinaison
type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans
cadre de recouvrement - F - crema
920-87061.F.35
378 472 010