

Scheda dati: 87063.AR63.FX.54.57

EDIZI Due colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87063.AR63.FX.54.57

E-NR: 609 056 890

EAN: 7611386545806

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante, interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogenii: Si

corrente nominale: 10 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con viti

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 13

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: No

corrente nominale presa: 10 A

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee 920-87061.F.57
138 472 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee 985.FX.54.57
283 901 890

Scheda dati: 87063.AR63.FX.54.57

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
--	--------------------------



Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante, interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a inn...	87063.AR63.BSE 655 743 000
---	-------------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87061.F.57 378 472 890
---	-------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	-----------------------------