

FX.54

Scheda dati: 87063.AR63.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore: crema coffee nero bianco grigio chiaro grigio scuro Esecuzione:

■ FMI

Feller-Nr / E-NR

Feller-NR: 87063.AR63.FX.54.60

E-NR: 609 056 950 **EAN:** 7611386811048

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante, interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - Altezza 59 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	deviatore
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.60 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura 378 472 950 - F - nero

F



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.60 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero 283 901 950



Scheda dati: 87063.AR63.FX.54.60



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero

901.FX.54.60 283 905 950

Scomposizione:

Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante, interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 655 743 000 V AC, L + N + PE - Con morsetti a inn...

87063.AR63.BSE



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero

901.FX.54.60 283 905 950



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.60 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura 378 472 950

- F - nero