

Datenblatt: 87063.AR63.FX.54.61

# **EDIZIOdue** colore

# Kleinkombination Unbeleuchtet





Feller-NR: 87063.AR63.FX.54.61

**E-NR:** 609 056 000 **EAN:** 7611386838601

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster, Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Schliesser-Öffner + Wechsel - 3/1 L - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - weiss -IP20 - 74 x 74 mm

250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Halogenfrei: Ja Bemessungsstrom: 10 A Anzahl der Steckdosen: Thermoplast Werkstoffgüte: Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: Wechselschalter Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 13 Montagerichtung: horizontal Mit Beleuchtung: Nein **Nennstrom Steckdose:** 10 A

#### Zubehör:

### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87061.F.61 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F - 378 472 000 weiss



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.61 Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000



Datenblatt: 87063.AR63.FX.54.61

ш	5
н	1
	- 1

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61 283 905 000

### Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 912.FX.54 283 915 000

FX.54



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87063.AR63.BSE Drucktaster, Druckschalter und Steckdose Typ 13 655 743 000 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit

Steckklemme...



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61

283 905 000



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87061.F.61 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F - 378 472 000

weiss