Datenblatt: 87063.AR63.FX.54.K.57

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Unbeleuchtet

Farbe:

crema | coffee | schwarz

weiss | hellgrau | dunkelgrau

Bauart:

F | FMI | FX.54

Feller-NR: 87063.AR63.FX.54.K.57

E-NR: 609 256 890

EAN: 7611386545820

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster, Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Schliesser-Öffner + Wechsel - 3/1 L - Mit Shutter - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 2 Druckknöpfen - Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee	920-87061.F.K.57 378 473 890
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 87063.AR63.FX.54.K.57

	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster, Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemme...	87063.AR63.BSE 655 743 000
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
	Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 2 Druckknöpfen - Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee	920-87061.F.K.57 378 473 890

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch