


Scheda dati: 87063.AR63AR.FX.54.35

EDIZI Due colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87063.AR63AR.FX.54.35

E-NR: 609 058 010

EAN: 7611386657356

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 2 x 1 L - Altezza 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogenii: Si

corrente nominale: 10 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con viti

tipo di Interruttore: altri

tipo di presa: norma svizzera tipo 13

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: No

corrente nominale presa: 10 A

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - crema	920-87061.F.35 378 472 010
--	-------------------------------



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010
---	-----------------------------

Scheda dati: 87063.AR63AR.FX.54.35

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
--	--------------------------



Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto -...	87063.AR63AR.BSE 655 747 000
--	---------------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - crema	920-87061.F.35 378 472 010
--	-------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
---	-----------------------------