

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87063.AR63AR.FX.54.57



E-NR: 609 058 890

EAN: 7611386575438

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Schliesser-Öffner - 2 x 1 L - Anbauhöhe 59 mm - FX.54
- coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	sonstige
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee	920-87061.F.57 378 472 890
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10
A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Sc...

87063.AR63AR.BSE

655 747 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit
2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F -
coffee

920-87061.F.57

378 472 890