

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:



crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87063.AR63AR.FX.54.K.65

E-NR: 609 258 030

EAN: 7611386810546

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Schliesser-Öffner - 2 x 1 L - Mit Shutter - Anbauhöhe 59
mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 10 A

Anzahl der Steckdosen: 1

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters: sonstige

Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 13

Montagerichtung: horizontal

Mit Beleuchtung: Nein

Nennstrom Steckdose: 10 A

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit
2 Druckknöpfen - Mit Shutter - Ohne
Abdeckrahmen - F - hellgrau

920-87061.F.K.65
378 473 030



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau

985.FX.54.65
283 901 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10
A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Sc...

87063.AR63AR.BSE

655 747 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit
2 Druckknöpfen - Mit Shutter - Ohne
Abdeckrahmen - F - hellgrau

920-87061.F.K.65

378 473 030