

Fiche technique: 87063.AR63AR.Q.61
STANDARDdue
Petite combinaison Non lumineux

couleur:
 noir

 blanc

Assortiment:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 87063.AR63AR.Q.61

E-NR: 755 176 100

EAN: 7613175278445

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Fermeture-ouverture - 2 x 1 L - Profondeur 39 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
sans halogène:	Oui
courant assigné:	10 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	interrupteur va et vient
type de prise:	norme suisse type 13
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	10 A

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pièces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...









689.230V.LED.80
209 955 900



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA

688.230V.LED.70
209 957 000



Fiche technique: 87063.AR63AR.Q.61

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans plaque d...	920-87060.Q.A.61 388 398 100
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED	632.BZ 209 877 000
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Avec plaque d...	920-87060.QMI.A.61 388 404 100
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Fiche technique: 87063.AR63AR.Q.61

	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfic...	87063.AR63AR.BSE 655 747 000
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans plaque de recouvremen...	920-87061.Q.A.61 388 410 100