

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



#### couleur:

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

#### Assortiment:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 87063.ARK.GX.54.A.L.60.34

**E-NR:** 216 711 050

**EAN:** 7613175466163

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - GX.54.A - noir - IP20 - 74 x 74 mm

<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>courant assigné:</b>	10 A
<b>nombre de prises:</b>	1
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>type de commutateur:</b>	autre
<b>type de prise:</b>	norme suisse type 13
<b>sens de montage:</b>	horizontal
<b>avec éclairage:</b>	Oui
<b>courant nominal prise:</b>	10 A

#### Accessoires:



##### Name / Kategorie

Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Sans LED

##### Feller-Nr / E-NR

632.BZ  
209 877 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Avec LED vert 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

**Fiche technique: 87063.ARK.GX.54.A.L.60.34**


Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.30  
 Avec LED jaune 1,0 mA 209 972 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80  
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 955 900  
 poussoir, petites combinaisons et prises - LED  
 23...



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.10  
 Avec LED blanc 1,0 mA 209 970 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10  
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900  
 poussoir, petites combinaisons et prises - LED  
 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70  
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 957 900  
 poussoir, petites combinaisons et prises - LED  
 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40  
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 953 900  
 poussoir, petites combinaisons et prises - LED  
 23...



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.40  
 poussoir, contacts à poussoir, petites 209 953 000  
 combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0  
 mA



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30  
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 952 900  
 poussoir, petites combinaisons et prises - LED  
 23...



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.30  
 poussoir, contacts à poussoir, petites 209 952 000  
 combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0  
 mA







Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.40  
 Avec LED rouge 1,0 mA 209 973 000

**Fiche technique: 87063.ARK.GX.54.A.L.60.34**

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Petite combinaison - Lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - ...	87063.ARK.BAE.34 216 626 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille frontale - S...	920-87060.G.A.FL.60 388 399 050
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - noir	901.GX.54.A.60 283 200 050