

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87063.FX.54.60

E-NR: 609 053 950

EAN: 7611386813226

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Aus/Wechsel - 3/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

920-87060.F.60
378 461 950



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz

985.FX.54.60
283 901 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz 901.FX.54.60
283 905 950

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit	87063.BSE
Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Aus/Wec...	655 543 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz	901.FX.54.60
	283 905 950



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit	920-87060.F.60
1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne	378 461 950
Abdeckrahmen - F - schwarz	