

Scheda dati: 87063.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore: crema coffee nero bianco grigio chiaro grigio scuro Esecuzione: F FMI FX.54

Feller-NR: 87063.FX.54.61 **E-NR**: 609 053 000 **EAN**: 7611386838823

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	deviatore
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

920-87060.F.61

378 461 000



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza telaio di copertura - F - bianco



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.61 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 283 901 000



Scheda dati: 87063.FX.54.61



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61 283 905 000

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con 87063.BSE interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + 655 543 000 N + PE - Con morsetti a innesto - S...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61 283 905 000



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.61 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza 378 461 000 telaio di copertura - F - bianco