



EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux


couleur:

Assortiment:

Feller-NR: 87063.FX.54.67

E-NR: 609 053 040

EAN: 7611386813240

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
sans halogène:	Oui
courant assigné:	10 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	interrupteur va et vient
type de prise:	norme suisse type 13
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	10 A

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - gr...

920-87060.F.67
378 461 040



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - gris foncé

985.FX.54.67
283 901 040

Fiche technique: 87063.FX.54.67


Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67
283 905 040

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...	87063.BSE 655 543 000
---	--------------------------



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - gr...	920-87060.F.67 378 461 040
---	-------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé	901.FX.54.67 283 905 040
--	-----------------------------