



## EDIZIOdue colore

### Piccola combinazione Non illuminato



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87063.FX.54.K.35

**E-NR:** 609 253 010

**EAN:** 7611386657646

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con otturatore - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>numero di prese:</b>	1
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>tipo di interruttore:</b>	deviatore
<b>tipo di presa:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>con illuminazione:</b>	No
<b>corrente nominale presa:</b>	10 A

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Con otturatore - Senza telaio di copertura - ...

920-87060.F.K.35  
378 462 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema

985.FX.54.35  
283 901 010

**Scheda dati: 87063.FX.54.K.35**


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
283 905 010

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con  
interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L +  
N + PE - Con morsetti a innesto - S... 87063.BSE  
655 543 000



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo  
13 - Con 1 bottone, non illuminata - Con  
otturatore - Senza telaio di copertura - ... 920-87060.F.K.35  
378 462 010



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
283 905 010