

Datenblatt: 87063.FX.54.K.61

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Unbeleuchtet





Feller-NR: 87063.FX.54.K.61

E-NR: 609 253 000 7611386838830 EAN:

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W -

Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit Shutter - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.F.K.61 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Mit Shutter -Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

378 462 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -985.FX.54.61 Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000



Datenblatt: 87063.FX.54.K.61



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61 283 905 000

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 912.FX.54 283 915 000

FX.54



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87063.BSE Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 655 543 000 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Aus/Wec...



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61

283 905 000



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.F.K.61 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Mit Shutter - 378 462 000

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss