

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Piccola combinazione Illuminato Con lente laterale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

 bianco

### Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A



**Feller-NR:** 87063.KS.GMI.A.61.74

**E-NR:** 216 980 000

**EAN:** 7613175531496

EDIZIO.liv - Piccola combinazione - Illuminato - Con lente laterale - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED blu 1,0 mA - Illuminazione di controllo - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 39 mm - GMI.A - bianco - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** incastrato

**senza alogeni:** Sì

**corrente nominale:** 10 A

**numero di prese:** 1

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**tipo di interruttore:** deviatore

**tipo di presa:** norma svizzera tipo 13

**direzione di montaggio:** orizzontale

**con illuminazione:** No

**corrente nominale presa:** 10 A

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Senza LED

632.BZ  
209 877 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Con LED verde 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

## Scheda dati: 87063.KS.GMI.A.61.74

|   |  |
|---|--|
|    | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30</p> <p>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900</p> <p>e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...</p> |
|    | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80</p> <p>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900</p> <p>e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...</p> |
|    | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10</p> <p>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900</p> <p>e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...</p> |
|    | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.40</p> <p>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 953 000</p> <p>230 V rosso, 1,0 mA</p>                          |
|  | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40</p> <p>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900</p> <p>e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...</p> |
|  | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70</p> <p>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900</p> <p>e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...</p> |
|   | <p>Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.10</p> <p>- Con LED bianco 1,0 mA 209 970 000</p>   |
|  | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10</p> <p>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000</p> <p>230 V bianco, 1,0 mA</p>                         |
|  | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.70</p> <p>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 957 000</p> <p>230 V blu, 1,0 mA</p>                            |
|  | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.80</p> <p>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 955 000</p> <p>230 V verde, 1,0 mA</p>                          |

## Scheda dati: 87063.KS.GMI.A.61.74



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.70  
- Con LED blu 1,0 mA 209 977 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.30  
- Con LED giallo 1,0 mA 209 972 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.30  
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 952 000  
230 V giallo, 1,0 mA



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.40  
- Con LED rosso 1,0 mA 209 973 000

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                   | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------|
| Piccola combinazione - Illuminato - Con            | 87063.KS.BAM.74  |
| interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + | 216 983 790      |
| N + PE - Con morsetti a innesto - Spent...         |                  |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| EDIZIO.liv - Set di copertura - Per piccola     | 920-87060.GMI.A.SL.61 |
| combinazione tipo 13 - Con 1 bottone illuminato | 388 408 000           |
| - Con lente laterale - Con telaio di c...       |                       |