

## EDIZIO.liv

**EDIZIO.liv** Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale

**EDIZIO.liv** est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 87063.KS.GX.54.A.K.L.56.34

**E-NR:** 216 781 090

**EAN:** 7613175506586

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Inverseur - 3/1 L - Avec Shutter - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** apparent

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 10 A

**nombre de prises:** 1

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**type de commutateur:** interrupteur va et vient

**type de prise:** norme suisse type 13

**sens de montage:** horizontal

**avec éclairage:** Oui

**courant nominal prise:** 10 A

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Élément d'éclairage pour petite combinaison -

632.BZ

Sans LED

209 877 000


 Élément d'éclairage pour petite combinaison -
   
 Avec LED jaune 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.30

209 972 000

**Fiche technique: 87063.KS.GX.54.A.K.L.56.34**


Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.80  
Avec LED vert 1,0 mA 209 975 000

Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA 688.230V.LED.40  
209 953 000

Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA 688.230V.LED.10  
209 950 000

Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.10  
Avec LED blanc 1,0 mA 209 970 000

Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.40  
Avec LED rouge 1,0 mA 209 973 000

**Fiche technique: 87063.KS.GX.54.A.K.L.56.34**


Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.70  
 Avec LED bleu 1,0 mA 209 977 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA 688.230V.LED.30  
 209 952 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA 688.230V.LED.70  
 209 957 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA 688.230V.LED.80  
 209 955 000

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant	



Petite combinaison - Lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables... 87063.KS.BAE.34  
 216 966 790



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille frontale - A... 920-87060.G.A.FL.K.56  
 388 400 090



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - umbra 901.GX.54.A.56  
 283 200 090