

STANDARDdue

Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 87063.KS.QMI.L.60.34

E-NR: 755 030 150

EAN: 7613175269405

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 39 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Unterputz

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 10 A

Anzahl der Steckdosen: 1

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters: Wechselschalter

Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 13

Montagerichtung: horizontal

Mit Beleuchtung: Nein

Nennstrom Steckdose: 10 A

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Blau 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000
- LED 230 V Rot, 1,0 mA

Datenblatt: 87063.KS.QMI.L.60.34

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000
 - LED 230 V Grün, 1,0 mA

	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -	642.BZ.230V.LED.30
	Mit LED Gelb 1,0 mA	209 972 000

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000
 - LED 230 V Blau, 1,0 mA

	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -	642.BZ.230V.LED.80
	Mit LED Grün 1,0 mA	209 975 000

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Abdeckplatte...	920-87060.QMI.A.FL.60
		388 405 150

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10...)	689.230V.LED.80
		209 955 900

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10...)	689.230V.LED.70
		209 957 900

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bo...	920-87060.Q.A.FL.60
		388 399 150

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10...)	689.230V.LED.30
		209 952 900

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1...)	689.230V.LED.10
		209 950 900

Datenblatt: 87063.KS.QMI.L.60.34


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911-160.QMI.A.60
 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 250
 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 632.BZ
 Ohne LED 209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10
 Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40
 Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40
 Für Druckschalter, Drucktaster,
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
 V Rot (Set à 10)...

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kleinkombination - Beleuchtet - Mit	87063.KS.BSM.34
Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Aus/Wechs...	655 959 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-87060.QMI.A.FL.60
Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Abdeckplatte...	388 405 150