

Datenblatt: 87063.KS.QX.54.A.L.60.34

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:	2 2011 4	O V 54 A
Wert nicht verfügbar	QMI.A	QX.54.A

Feller-NR: 87063.KS.QX.54.A.L.60.34

E-NR: 216 791 150 EAN: 7613175524764

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination -Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Ohne LED

632.BZ

209 877 000

Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Mit LED Grün 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80 209 975 000



Datenblatt: 87063.KS.QX.54.A.L.60.34

	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Gelb 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Rot 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Blau 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Weiss 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
= ==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
E-2	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	



Datenblatt: 87063.KS.QX.54.A.L.60.34

LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Rot (Set à 10)...

LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -

Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900

689.230V.LED.70

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Blau (Set à 10...

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit 87063.KS.BAE.34 Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 216 966 790

V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Aus/Wechs...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901-160.QX.54.A.60

QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 031 150

STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 920-87060.Q.A.FL.60 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - 388 399 150

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für

Bo...

