

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Wert nicht verfügbar

QMI.A

QX.54.A

Feller-NR: 87063.KS.QX.54.A.L.60.34

E-NR: 216 791 150

EAN: 7613175524764

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Ohne LED

632.BZ
209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Grün 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80
209 975 000

Datenblatt: 87063.KS.QX.54.A.L.60.34


Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30
 Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40
 Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000
 - LED 230 V Blau, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70
 Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
 V Gelb (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
 V Grün (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000
 - LED 230 V Grün, 1,0 mA





Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10
 Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000






LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
 V Weiss (Set à 1...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000
 - LED 230 V Rot, 1,0 mA

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)...	689.230V.LED.40 209 953 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10)...	689.230V.LED.70 209 957 900

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Aus/Wechs...	87063.KS.BAE.34 216 966 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bo...	920-87060.Q.A.FL.60 388 399 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...	901-160.QX.54.A.60 283 031 150