

Datenblatt: 87063.LS.FMI.61.34

# EDIZIOdue colore

# Kleinkombination Beleuchtet Mit Seitenlinse



| Farbe:  |
|---------|
| weiss   |
| Bauart: |

F

□ FMI

□ FX.54

Feller-NR: 87063.LS.FMI.61.34

**E-NR**: 755 194 002 **EAN**: 7613175094885

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Seitenlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 40 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

| Nennspannung:                | 250 V                    |
|------------------------------|--------------------------|
| Montageart:                  | Unterputz                |
| Halogenfrei:                 | Ja                       |
| Bemessungsstrom:             | 10 A                     |
| Anzahl der Steckdosen:       | 1                        |
| Werkstoffgüte:               | Thermoplast              |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20                     |
| Werkstoff:                   | Kunststoff               |
| Befestigungsart:             | Befestigung mit Schraube |
| Ausführung des Schalters:    | Wechselschalter          |
| Ausführung der Steckdose:    | Schweizer Norm Typ 13    |
| Montagerichtung:             | horizontal               |
| Mit Beleuchtung:             | Nein                     |
| Nennstrom Steckdose:         | 10 A                     |

### Zubehör:

### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.FMI.SL.61 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Seitenlinse - Mit 378 555 000

Abdeckrahmen - FMI - weiss



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA



Datenblatt: 87063.LS.FMI.61.34

| <b>:</b> ■ <b>#</b> | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter,<br>Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Gelb, 1,0 mA |                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                     | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter,<br>Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Rot, 1,0 mA  |                                   |
|                     | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter,<br>Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Blau, 1,0 mA |                                   |
|                     | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter,<br>Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Grün, 1,0 mA |                                   |
|                     | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Ohne LED                                                                        | 632.BZ<br>209 877 000             |
|                     | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Weiss 1,0 mA                                                            | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|                     | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Gelb 1,0 mA                                                             | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|                     | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Rot 1,0 mA                                                              | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|                     | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Blau 1,0 mA                                                             | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|                     | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - weiss                                       | 2911.FMI.61<br>334 911 000        |



Datenblatt: 87063.LS.FMI.61.34

| Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.80  Mit LED Grün 1,0 mA 209 975 000                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10  Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900  Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  V Weiss (Set à 1 |  |
| LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30  Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900  Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  V Gelb (Set à 10 |  |
| LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40  Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900  Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  V Rot (Set à 10) |  |
| LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10    |  |
| LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80  Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900  Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  V Grün (Set à 10 |  |
| Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.F.SL.61  1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Seitenlinse - 378 780 000                                             |  |

## Zerlegung:

#### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Kleinkombination - Beleuchtet - Mit

87063.LS.BSM.34 Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 655 954 002

V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -Aus/Wechs...

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.FMI.SL.61 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Seitenlinse - Mit 378 555 000

Abdeckrahmen - FMI - weiss



by Schneider Electric

Datenblatt: 87063.LS.FMI.61.34