

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

**colore:**



crema

umbra

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

**Esecuzione:**

GMI.A

G.A

GX.54.A

**Feller-NR:** 87063.LS.GMI.A.L.67.34

**E-NR:** 216 180 040

**EAN:** 7613175516660

EDIZIO.liv - Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 39 mm - GMI.A - grigio scuro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**tensione nominale:**

250 V

**modo di montaggio:**

incastrato

**senza alogenri:**

Sì

**corrente nominale:**

10 A

**numero di prese:**

1

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):**

IP20

**materiale:**

materiale sintetico

**tipo di fissaggio:**

fissaggio con viti

**tipo di interruttore:**

deviatore

**tipo di presa:**

norma svizzera tipo 13

**direzione di montaggio:**

orizzontale

**con illuminazione:**

Sì

**corrente nominale presa:**

10 A

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Senza LED

632.BZ  
209 877 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Con LED verde 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

**Scheda dati: 87063.LS.GMI.A.L.67.34**


Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.30  
 - Con LED giallo 1,0 mA 209 972 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.30  
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 952 000  
 230 V giallo, 1,0 mA



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.40  
 - Con LED rosso 1,0 mA 209 973 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.70  
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 957 000  
 230 V blu, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.40  
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 953 000  
 230 V rosso, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.70  
 - Con LED blu 1,0 mA 209 977 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.80  
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 955 000  
 230 V verde, 1,0 mA

**Scheda dati: 87063.LS.GMI.A.L.67.34**


Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.10  
 - Con LED bianco 1,0 mA 209 970 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10  
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000  
 230 V bianco, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Piccola combinazione - Illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Spent...	87063.LS.BAM.34 216 143 790



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per piccola 920-87060.GMI.A.FL.67  
 combinazione tipo 13 - Con 1 bottone illuminato 388 405 040  
 - Con lente frontale - Con telaio di c...