


## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale  
EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



**colore:**



nero



bianco

**Esecuzione:**



Wert nicht verfügbar lt



QMI.A



QX.54.A

**Feller-NR:** 87063.LS.QX.54.A.L.61.34

**E-NR:** 216 181 100

**EAN:** 7613175526737

STANDARDdue (SNAPFIX) - Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 60 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

**tensione nominale:**

250 V

**modo di montaggio:**

apparente

**senza alogeni:**

Sì

**corrente nominale:**

10 A

**numero di prese:**

1

**qualità del materiale:**

Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):**

IP20

**materiale:**

materiale sintetico

**tipo di fissaggio:**

fissaggio con viti

**tipo di interruttore:**

deviatore

**tipo di presa:**

norma svizzera tipo 13

**direzione di montaggio:**

orizzontale

**con illuminazione:**

Sì

**corrente nominale presa:**

10 A

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Senza LED

632.BZ

209 877 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Con LED verde 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80

209 975 000

**Scheda dati: 87063.LS.QX.54.A.L.61.34**

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40

209 953 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80

209 955 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.10

- Con LED bianco 1,0 mA 209 970 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.30

- Con LED giallo 1,0 mA 209 972 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.40

- Con LED rosso 1,0 mA 209 973 000

**Scheda dati: 87063.LS.QX.54.A.L.61.34**

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
<b>Scomposizione:</b>		
	<b>Name / Kategorie</b> Piccola combinazione - Illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Spent...	<b>Feller-Nr / E-NR</b> 87063.LS.BAE.34 216 146 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm - Senza cornice plastica ...	901-160.QX.54.A.61 283 031 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Con 1 bottone illuminato - Con lente frontale - Senza placca di copertura - Disco front...	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100