

Datenblatt: 87063.LS.QX.54.L.60.34

STANDARDdue

Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

Q QMI QX.54

Feller-NR: 87063.LS.QX.54.L.60.34

E-NR: 755 041 150 **EAN:** 7613175269788

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Ja
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Blau 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.70 209 977 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000

- LED 230 V Rot, 1,0 mA



Datenblatt: 87063.LS.QX.54.L.60.34

:	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Grün 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bo	920-87060.Q.A.FL.60 388 399 150
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Weiss 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Rot 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Ohne LED	632.BZ 209 877 000



Datenblatt: 87063.LS.QX.54.L.60.34



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Mit LED Gelb 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.30 209 972 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000

- LED 230 V Blau, 1,0 mA

LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -Für Druckschalter, Drucktaster,

689.230V.LED.10

209 950 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Weiss (Set à 1...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit

87063.LS.BSE.34

Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 655 854 002

V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Aus/Wechs...

Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit

Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - 901-160.QX.54.60

283 011 250

schwarz

