

Datenblatt: 87063.LS.QX.54.L.61.34

# **STANDARDdue**

## Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

**Q** 

QMI

Feller-NR: 87063.LS.QX.54.L.61.34

**E-NR:** 755 041 100 **EAN:** 7613175269795

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Ja
Nennstrom Steckdose:	10 A

#### Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Blau 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.70 209 977 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000

- LED 230 V Rot, 1,0 mA



Datenblatt: 87063.LS.QX.54.L.61.34

E = #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Grün 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900
0	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bo	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100
= =	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Gelb 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Ohne LED	632.BZ 209 877 000



Datenblatt: 87063.LS.QX.54.L.61.34



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Mit LED Weiss 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.10 209 970 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Mit LED Rot 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.40 209 973 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 689.230V.LED.40 209 953 900

V Rot (Set à 10)...

### Zerlegung:

#### Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - Feller-Nr / E-NR 912.FX.54 283 915 000



FX.54 Kleinkombination - Beleuchtet - Mit

87063.LS.BSE.34



Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 655 854 002 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Aus/Wechs...

Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne

Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -

901-160.QX.54.61 283 011 200

weiss