

## STANDARDdue

### Petite combinaison Non lumineux



**couleur:**



noir



blanc

**Assortiment:**



Q



QMI



QX.54

**Feller-NR:** 87063.QX.54.60

**E-NR:** 755 021 150

**EAN:** 7613175271385

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 58 mm - QX.54 - noir - IP20 - 76 x 76 mm

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>tension nominale:</b>                         | 250 V                    |
| <b>mode de montage:</b>                          | apparent                 |
| <b>sans halogène:</b>                            | Oui                      |
| <b>courant assigné:</b>                          | 10 A                     |
| <b>nombre de prises:</b>                         | 1                        |
| <b>qualité du matériau:</b>                      | Duroplast                |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b> | IP20                     |
| <b>matériau:</b>                                 | matière synthétique      |
| <b>type de fixation:</b>                         | fixation avec vis        |
| <b>type de commutateur:</b>                      | interrupteur va et vient |
| <b>type de prise:</b>                            | norme suisse type 13     |
| <b>sens de montage:</b>                          | horizontal               |
| <b>avec éclairage:</b>                           | Non                      |
| <b>courant nominal prise:</b>                    | 10 A                     |

**Accessoires:**






**Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans plaque d...

**Feller-Nr / E-NR**

920-87060.Q.A.60  
388 398 150

**Fiche technique: 87063.QX.54.60**
**Décomposition:**

|  | Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR                |
|--|---|---------------------------------|
|  | Plaque de base - Avec cadre synthétique -<br>Pour 1 appareil - FX.54  | 912.FX.54<br>283 915 000        |
|  | Petite combinaison - Non lumineux - Avec<br>interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,<br>250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...   | 87063.BSE<br>655 543 000        |
|  | Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil -<br>Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Sans<br>cadre synthétique (à commander séparément) -<br>noir... | 901-160.QX.54.60<br>283 011 250 |