



EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux


couleur:

Assortiment:

Feller-NR: 87066.FX.54.61

E-NR: 609 167 000

EAN: 7613175118420

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
sans halogène:	Oui
courant assigné:	10 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	interrupteur va et vient
type de prise:	norme suisse type 13
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	10 A

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - bl...

920-87060.F.61
378 461 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - blanc

985.FX.54.61
283 901 000

Fiche technique: 87066.FX.54.61


Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61

283 905 000

Décomposition:

Name / Kategorie

 Plaque de base - Avec cadre synthétique -
 Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000


 Petite combinaison - Non lumineux - Avec
 interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,
 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...

87066.BSE

655 862 000


 Set de recouvrement - Pour petite combinaison
 type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux
 - Sans cadre de recouvrement - F - bl...

920-87060.F.61

378 461 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61

283 905 000