

**Scheda dati: 87066.FX.54.67**

## EDIZI Due colore

Piccola combinazione Non illuminato


**colore:**



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

**Esecuzione:**


F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 87066.FX.54.67

**E-NR:** 609 167 040

**EAN:** 7613175118444

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** apparente

**senza alogenii:** Si

**corrente nominale:** 10 A

**numero di prese:** 1

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con viti

**tipo di interruttore:** deviatore

**tipo di presa:** norma svizzera tipo 13

**direzione di montaggio:** orizzontale

**con illuminazione:** No

**corrente nominale presa:** 10 A

**Accessorio:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro 920-87060.F.67  
378 461 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro 985.FX.54.67  
283 901 040

**Scheda dati: 87066.FX.54.67**

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67  
283 905 040

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
--	--------------------------



Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - P...	87066.BSE 655 862 000
---	--------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-87060.F.67 378 461 040
--	-------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040
--	-----------------------------