



EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87066.FX.54.K.35

E-NR: 609 187 010

EAN: 7613175118468

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Permutatore - 6/1 L - Con otturatore - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	deviatore
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Con otturatore - Senza telaio di copertura - ...

920-87060.F.K.35
378 462 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema

985.FX.54.35
283 901 010

Scheda dati: 87066.FX.54.K.35


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con
interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L +
N + PE - Con morsetti a innesto - P... 87066.BSE
655 862 000



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo
13 - Con 1 bottone, non illuminata - Con
otturatore - Senza telaio di copertura - ... 920-87060.F.K.35
378 462 010



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010