

Datenblatt: 87066.FX.54.K.35

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Unbeleuchtet





Feller-NR: 87066.FX.54.K.35

E-NR: 609 187 010 **EAN:** 7613175118468

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Kreuz - 6/1 L - Mit Shutter - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.F.K.35 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Mit Shutter - 378 462 010 Ohne Abdeckrahmen - F - crema



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.35 Für 1 Apparat - FX.54 - crema 283 901 010



Datenblatt: 87066.FX.54.K.35



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35 283 905 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 912.FX.54 283 915 000

FX.54

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87066.BSE Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 655 862 000

V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz

...

Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.F.K.35 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Mit Shutter - 378 462 010

Ohne Abdeckrahmen - F - crema



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35

283 905 010