


EDIZIO.liv


EDIZIO.liv Petite combinaison Non lumineux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 87066.GMI.A.67

E-NR: 216 190 040

EAN: 7613175523927

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 39 mm - GMI.A - gris foncé - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

tension nominale: 250 V

mode de montage: encastré

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: interrupteur va et vient

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 découpe normé - gris foncé

2911.GMI.A.67
334 070 040



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Avec cadre de recouvrement

920-87060.GMI.A.67
388 404 040

Fiche technique: 87066.GMI.A.67



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite
combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir,
non lumineux - Sans cadre de recouvreme...

920-87060.G.A.67

388 398 040

Décomposition:



Name / Kategorie

Petite combinaison - Non lumineux - Avec
interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...

Feller-Nr / E-NR

87066.BAM

216 193 790



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite
combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir,
non lumineux - Avec cadre de recouvreme...

920-87060.GMI.A.67

388 404 040