

Datenblatt: 87066.KS.BAM.84

# SNAPFIX® Befestigungssystem

### Kleinkombination Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund Farbe:



farbneutral

Bauart: BAE

BAM

Feller-NR: 87066.KS.BAM.84

E-NR: 217 113 790 7613175501307 EAN:

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Kreuz - 6/1 L -Mit LED Grün 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung -SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 39 mm -BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Ja
Nennstrom Steckdose:	10 A

#### Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Ohne LED

632.BZ

209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Mit LED Grün 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80 209 975 000



## Datenblatt: 87066.KS.BAM.84

	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Gelb 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
===	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
= 34	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Blau 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
= =	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	



Datenblatt: 87066.KS.BAM.84



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Mit LED Weiss 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.10

209 970 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000

- LED 230 V Gelb, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -Mit LED Rot 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.40

209 973 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000

- LED 230 V Blau, 1,0 mA

### Zerlegung:

#### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit 87066.KS.BAE.84 Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 217 116 790 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz

- ...



Befestigungsplatte - SNAPFIX® 2711-EA Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm 376 000 110