

Sistema di fissaggio a baionetta

Piccola combinazione Illuminato

**colore:**
 incolore
Esecuzione:
 BSE

 BSM
Feller-NR: 87066.KS.BSM.34**E-NR:** 655 965 002**EAN:** 7613175127736

Piccola combinazione - Illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione di controllo - Profondità 40 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

tensione nominale: 250 V**modo di montaggio:** incastrato**senza alogenri:** Sì**corrente nominale:** 10 A**numero di prese:** 1**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con viti**tipo di interruttore:** deviatore**tipo di presa:** norma svizzera tipo 13**direzione di montaggio:** orizzontale**con illuminazione:** Sì**corrente nominale presa:** 10 A**Accessorio:**

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

| | |
|---|--------------------------------|
|  Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA | 688.230V.LED.10 209 950 000 |
|---|--------------------------------|

| | |
|---|--------------------------------|
|  Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30 209 952 000 |
|---|--------------------------------|

Scheda dati: 87066.KS.BSM.34

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED 632.BZ
209 877 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.10
209 970 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.30
209 972 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.40
209 973 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.70
209 977 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.80
209 975 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... 689.230V.LED.10
209 950 900

Scheda dati: 87066.KS.BSM.34

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

Scomposizione:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**

Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711

1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 163 000



Piccola combinazione - Illuminato - Con 87066.KS.BSE.34

interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + 655 865 002

N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...